

Pilot samouczący Boss QC2 – Instrukcja programowania

Pilot BOSS QC2 posiada możliwość uczenia się kodu od innego pilota w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze stałym kodowaniem i częstotliwością 40,685 MHz. BOSS QC2 może być zamiennikiem dla pilotów Nice Bio oraz Hormann (z szarymi przyciskami).



Generowanie Kodu:

(Procedura ta ma na celu wykasowanie wcześniej wygenerowanego kodu)

1. Na pilocie BOSS QC2 wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „2”. Dioda sygnalizacyjna zacznie powoli migać.
2. Trzymaj oba przyciski wciśnięte przez około 15 sekund do momentu aż dioda sygnalizacyjna zacznie szybciej migać.
3. Puść przycisk „1”, a po kilku sekundach przycisk „2”. Teraz każdy kanał posiada nowy kod.

Uczenie Kodu:

Jeżeli chcesz skopiować kod z innego kompatybilnego pilota X:

1. Na pilocie BOSS QC2 wciśnij przycisk „1”, następnie przycisk „2”. Trzymaj je wciśnięte. Dioda sygnalizacyjna powoli miga.
2. Puść tylko ten przycisk, który nie będzie teraz programowany, dioda się świeci.
3. Zbliż do siebie oba piloty tak jak pokazano na rysunku poniżej. Trzymając wciśnięty przycisk w pilocie BOSS QC2, pod którym chcesz zapamiętać kod, na pilocie X naciśnij przycisk, z którego kod ma zostać skopiowany. Dioda LED zamiga szybko a następnie wolniej i regularnie co jest potwierdzeniem poprawnie skopiowanego kodu. Pilot został zaprogramowany.

